

MANUALE D'USO – AntDau71 - Registratore WiFi FHD BW

Modello: CW995

Avviso importante sulle immagini

Nel presente manuale:

per ogni figura presente nell'originale in inglese, viene riportato il riferimento “si faccia riferimento all'immagine indicata nel manuale originale”.

1. Introduzione

Grazie per aver scelto il registratore WiFi FHD BW modello **CW995**.

Il dispositivo consente la registrazione video FHD, il monitoraggio tramite app, la modalità AP/P2P, la registrazione continua o con rilevamento del movimento e funzioni speciali come vibrazione/motore.

2. Descrizione LED e Tasti

(si faccia riferimento all'immagine indicata nel manuale originale)

LED

- **Rosso:** ricarica in corso (si spegne a ricarica completa).
- **Giallo:** modalità AP.
- **Blu:** modalità P2P.

Tasto Power

- Pressione lunga 2 sec → accende (1 vibrazione).
- Pressione lunga 2 sec → spegne (2 vibrazioni).
- Avvio completo: circa 10 secondi.

Tasto Motion

Modalità:

- Rilevamento movimento

Comprare Web srl

- Registrazione continua
- Modalità motore/vibrazione

Tasto WiFi

- Attiva/disattiva WiFi (1 vibrazione = ON, 2 vibrazioni = OFF)

Tasto Reset

- Pressione > 3 sec → reset di fabbrica.
-

3. Installazione App

Scaricare l'app **MXCAM** tramite i QR Code:

(si faccia riferimento ai QR code presenti nel manuale originale)

- Google Play
 - iOS App Store
-

4. Collegamento in Modalità AP

Passo 1 – AP Connection

1. Attivare WLAN sul telefono.
2. Connettersi all'hotspot **SZ*** del dispositivo.
3. Aprire MXCAM: se il dispositivo non appare → **Add Camera in WLAN**.

(si faccia riferimento alle immagini Figure 1, Figure 2 e Figure 3 presenti nel manuale originale)

5. Configurazione P2P – Accesso Remoto

Passo 2 – P2P Setting

1. Premere la freccia gialla nell'app → vedere **Figure 1**.
 2. Selezionare l'icona WiFi → vedere **Figure 2**.
 3. Scegliere la rete WiFi domestica e inserire la password.
 4. Alla prima connessione è obbligatorio creare una password personale (**Figure 4**).
 5. Una volta connessa la fotocamera, comparirà la schermata live (**Figure 5**).
-

6. Icone dell'Applicazione

(si faccia riferimento alla figura Figure 6 del manuale originale)

Funzioni:

- Attivazione infrarossi
- HD/SD
- Registrazione su telefono
- Foto su telefono
- Audio live on/off
- Regolazione angolo immagine
- Stato batteria

7. Registrazione tramite Rilevamento Movimento

Per attivare il motion detection:

1. Aprire il menu **TF**.
2. Impostare **Stop continuous recording**.
3. Impostare **Alarm** → **ARM**.
4. Il dispositivo registra solo quando rileva movimento.

8. Parametri Tecnici

Parametro	Valore
Sensore	1080P
Batteria	Polimeri di litio
Durata	~1.5 ore
Ricarica	5V USB
Memoria supportata	Micro SD/TF
Risoluzione video	1920×1080
Connessione	WiFi/P2P
Tipologia	Registratore FHD

9. Normative CE Applicabili

Conformemente alla legislazione europea, il prodotto **CW995** rispetta le seguenti Direttive:

- **Direttiva Bassa Tensione (LVD) 2014/35/UE**

Requisiti di sicurezza elettrica per dispositivi con alimentazione inferiore a 1000 V AC e 1500 V DC.

- **Direttiva EMC 2014/30/UE**

Compatibilità elettromagnetica: il dispositivo non deve generare interferenze e deve essere immune da esse.

- **Direttiva RoHS 2011/65/UE e successive modifiche**

Restrizione all'uso di sostanze pericolose nei componenti elettronici.

- **Direttiva RAEE 2012/19/UE**

Normative relative allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

10. Sicurezza – Avvertenze

- Usare il prodotto solo nel rispetto delle leggi locali (vietato l'uso improprio).
 - Non sottoporre il dispositivo a urti, cadute o pressioni elevate.
 - Non usarlo vicino a campi magnetici forti o ad alta umidità.
 - Non esporre a temperature estreme.
 - Non aprire l'apparecchio: rischio di danni e perdita di garanzia.
-

11. Batteria

- La capacità diminuisce nel tempo (normale usura).
 - Se inutilizzato a lungo, ricaricare completamente prima dell'uso.
 - Utilizzare solo alimentatori certificati 5V.
-

12. Smaltimento – RAEE

Il prodotto non deve essere smaltito nei rifiuti domestici.

Portarlo presso un centro RAEE autorizzato come previsto dalla normativa 2012/19/UE.

Via Aitoro, 18A – 84091 Battipaglia (SA) – Italia
Tel. +39 393 8178629 – info@comprareweb.eu – www.comprareweb.eu

13. Garanzia – Comprare Web Srl

Comprare Web Srl

Via Aitoro, 18A – 84091 Battipaglia (SA)

Tel. +39 393 8178629

info@comprareweb.eu

www.comprareweb.eu

Conservare la copia dell'ordine, lo scontrino o la fattura come prova d'acquisto per validare la garanzia.