

Comprare Web srl

Mini A8 Istruzioni

- Richiesta di posizione
- Richiesta di tracciamento
- Stato della batteria
- Recinzione elettronica
- Richiamata vocale
- Allarme di emergenza

www.xtgps.top

Introduzione

Questo prodotto utilizza la più recente tecnologia di Taiwan e offre i seguenti vantaggi:

- Dimensioni ridotte
- Lunga durata in standby
- Facile da usare
- Funzioni stabili
- Installazione comoda

È ampiamente utilizzato per il monitoraggio domestico, la sicurezza di bambini, anziani e animali domestici, nonché per rintracciare auto smarrite o altri oggetti.

Comandi e Funzioni

Funzione	Comando
Controllo posizione	DW
Attivazione richiamata vocale	1111
Disattivazione richiamata vocale	0000
Allarme di emergenza	SOS
Autorizzazione	SQ+ numero di telefono
Revoca autorizzazione	SQ

Ascolto a distanza (URL/Listening)

Dopo aver inserito una scheda SIM nel dispositivo e acceso, chiama il numero della SIM. Dopo che la chiamata è connessa, attendi 10 secondi: potrai ascoltare i suoni fino a 10 metri intorno al dispositivo.

Comprare Web srl

Se riagganci prima della connessione o in meno di 10 secondi, riceverai un **URL con la posizione attuale del dispositivo**. È consigliato aspettare un po' di tempo prima di effettuare la prima chiamata dopo l'accensione del dispositivo.

Richiesta di posizione

Modifica un messaggio con **"DW"** e invialo al numero della SIM nel dispositivo. Riceverai una risposta con un indirizzo o un URL per visualizzare la posizione. Puoi accedere ai dettagli sia da smartphone che da PC.

Accesso alla piattaforma (opzionale)

Solo gli utenti autorizzati possono ottenere una password per accedere alla piattaforma. Gli utenti autorizzati possono usare l'ID del dispositivo e la password per accedere e controllare:

- Posizione del dispositivo
- Stato della batteria
- Percorsi
- Messaggi mancanti
- Recinzione elettronica
- Aggiunta di nuovi dispositivi

Gli utenti possono scaricare l'app Android e iOS da www.xtgps.top.

Se nessun utente è autorizzato, qualsiasi numero può inviare "DW" per controllare la posizione. Dopo l'autorizzazione, solo gli utenti autorizzati potranno ottenere queste informazioni.

Autorizzazione di un numero

Modifica un messaggio con **"SQ+numero di telefono"** e invialo al dispositivo per autorizzare quel numero.

Esempio:

- "SQ79609500000" autorizza il numero **79609500000**
- Per più numeri (massimo 4), separali con un asterisco:
"SQ79609500000*SQ79608800001"
- Dopo l'autorizzazione, il numero riceverà un messaggio di conferma con "Authorization success, Device XXX, password XXX, www.xtgps.top"

Solo un numero già autorizzato può autorizzarne altri.

Comprare Web srl

Revoca dell'autorizzazione

Qualsiasi numero autorizzato può inviare un comando per revocare tutte le autorizzazioni. Dopo la conferma tramite SMS, l'autorizzazione sarà rimossa.

Per verificare la posizione dopo la revoca, inviare **"DW"**.

Monitoraggio del percorso

(GPRS con traffico mensile massimo di 30 MB, disattivato di default)

- **Attivare il monitoraggio aperto:** inviare **DKJK**
 - **Chiudere il monitoraggio:** inviare **GBJK**
-

Richiamata vocale

Per attivare la richiamata vocale:

1. Chiama il numero della SIM nel dispositivo (da cellulare o telefono fisso)
2. Ascolta per 3 secondi
3. Riaggancia: il numero è ora impostato con successo

Per attivare la funzione, inviare **"1111"** al dispositivo.

Per disattivarla, inviare **"0000"**.

Allarme di emergenza

Invia il messaggio **"SOS"** al dispositivo. Una volta impostato, se l'utente preme il tasto **SOS** per più di 3 secondi, il dispositivo chiamerà direttamente il numero impostato.

Frequenze supportate: GSM 850/900/1800/1900 MHz

Note Importanti

1. Prima di usare il dispositivo, caricare completamente la batteria.
2. Caricatore standard: **5.0V 500mA ± 25mA** (usare solo il caricatore corretto).
3. Installare il dispositivo in una zona con buon segnale GSM per prestazioni ottimali.
4. Se la luce è fioca, la batteria è scarica: ricaricarla.
5. Se non riesci a contattare il numero della SIM, estrai la SIM, reinseriscila, riavvia il dispositivo e riprova.

Via Aitoro, 18A - 84091 Battipaglia (SA)

tel. e whatsapp: +39 393 8178629 - www.comprareweb.eu - email: info@comprareweb.eu

Comprare Web srl

6. Se il dispositivo non risponde alle chiamate, controlla il credito della SIM e verifica che la casella dei messaggi non sia piena.
7. Per altre funzioni, contattare il venditore.
8. **Non utilizzare il prodotto per scopi illegali.** Il produttore non è responsabile di eventuali usi impropri.